


## GERGİNLİK ÖLÇER

- Saat yönünde ve saat yönünün tersine kullanım
- Elektronik ve hassas mekanik endüstri için, rölenin temas basıncını test etmek, yayın gerginliğini veya sıkışmasını ayarlamak



ISF-TG3

### ÖZELLİKLER (Birim: N)

| Kod               | ISF-TGD1        | ISF-TGD3 | ISF-TGD5 | ISF-TG1 | ISF-TG1D5 | ISF-TG3 | ISF-TG5 |
|-------------------|-----------------|----------|----------|---------|-----------|---------|---------|
| Ölçüm aralığı (N) | 0,01~0,1        | 0,03~0,3 | 0,05~0,5 | 0,1~1   | 0,15~1,5  | 0,3~3   | 0,5~5   |
| Hassasiyet (N)    | 0,002           | 0,005    | 0,01     | 0,02    | 0,025     | 0,05    | 0,1     |
| Doğruluk          | ±%2 (tam ölçek) |          |          |         |           |         |         |
| Boyut (L×W×H)     | 90×47×19mm      |          |          |         |           |         |         |
| Ağırlık           | 60g             |          |          |         |           |         |         |

### ÖZELLİKLER (Birim: gf)

| Kod                | ISF-TG10        | ISF-TG30 | ISF-TG50 | ISF-TG100 | ISF-TG150 | ISF-TG300 | ISF-TG500 |
|--------------------|-----------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Ölçüm aralığı (gf) | 1~10            | 3~30     | 5~50     | 10~100    | 15~150    | 30~300    | 50~500    |
| Hassasiyet (gf)    | 0,2             | 0,5      | 1        | 2         | 2,5       | 5         | 10        |
| Doğruluk           | ±%2 (tam ölçek) |          |          |           |           |           |           |
| Boyut (L×W×H)      | 90×47×19mm      |          |          |           |           |           |           |
| Ağırlık            | 60g             |          |          |           |           |           |           |

**DİKKAT: ELEKTRİK ANAHTARLARI, ETKİ ANAHTARLARI VEYA PNÖMATİK ANAHTARLAR İÇİN UYGUN DEĞİLDİR**

## DİJİTAL TORK TEST CİHAZLARI

- Harici sensör ile tork anahtarlarını, tork tornavidalarını ve diğer tork araçlarını test etmek için
- Saat yönünde ve saat yönünün tersine çalışma
- Pik, parça ve ilk tepe çalışma modları
- Birim: N,m, inç lb, ft,lb, kg,cm
- Tolerans testi
- Hedef tork alarmı için LED göstergesi:
  - Değer düşük toleransın altında olduğunda sarı LED ışığı yanar; değer tolerans dahilinde olduğunda yeşil LED ışığı yanar; değer yüksek toleransın üzerinde olduğunda kırmızı LED ışığı yanar
  - İlk tepe modunda maksimum tork değeri yakalandığında sesli uyarı verilir
- Otomatik kapanma



IST-TT550

### STANDART TESLİMAT


|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Ana ünite                 | 1 parça     |
| 1,5 m kablolu dönüştürücü | 1 parça     |
| Uzatma kablosu (1,2 m)    | 1 parça     |
| AC/DC adaptörü            | 1 parça     |
| Adaptör                   | see details |



uzatma kablosu (dahil)



adaptör (dahil)



altta 3 montaj deliği ile

### ÖZELLİK

| Kod                | IST-TT05                                   | IST-TT5        | IST-TT30       | IST-TT50       | IST-TT220                      | IST-TT550                      | IST-TT1000                                    | IST-TT2200                   |
|--------------------|--|----------------|----------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------|---|------------------------------|
| Ölçüm aralığı      | 0,1~0,5N,m                                 | 0,5~5N,m       | 3~30N,m        | 5~50N,m        | 22~220N,m                      | 55~550N,m                      | 100~1000N,m                                   | 220~2200N,m                  |
| Doğruluk           | ±%1 (saat yönünde ve saat yönünün tersine) |                |                |                |                                |                                |   |                              |
| Çözünürlük         | 0,0001N,m                                  | 0,0001N,m      | 0,001N,m       | 0,001N,m       | 0,01N,m                        | 0,01N,m                        | 0,1N,m  | 0,1N,m                       |
| Kare soket (L)     | 1/4"                                       | 1/4"           | 3/8"           | 3/8"           | 1/2"                           | 3/4"                           | 1"  | 1"                           |
| Güç kaynağı        | DC   |                |                |                |                                |                                |   |                              |
| Adaptör            | Hayır                                      | Hayır          | 3/8" ile 1/4"  | 3/8" ile 1/4"  | 1/2" ile 3/8"<br>3/8" ile 1/4" | 3/4" ile 1/2"<br>1/2" ile 3/8" | 1" ile 3/4"<br>3/4" ile 1/2"<br>1/2" ile 3/8" | 1" ile 3/4"<br>3/4" ile 1/2" |
| Dönüştürücü boyutu | 63×63<br>×65mm                             | 63×63<br>×65mm | 89×89<br>×75mm | 89×89<br>×75mm | 109×109<br>×83mm               | 140×140<br>×107mm              | 160×160<br>×126mm                             | 160×160<br>×126mm            |
| Ağırlık            | 0,75kg                                     | 0,75kg         | 1,1kg          | 1,1kg          | 1,4kg                          | 2,9kg                          | 5,0kg   | 5,1kg                        |