


**BİLGİ ÇIKIŞI**

- Tuş fonksiyonu: sıfırlama, açma/kapama, mm/inç
- Otomatik kapanma ve dijital üniteyi hareket ettirerek açma
- DIN862 Standardına uygundur (0-500mm/0-20", 0-1000mm/0-40", 0-1500mm/0-60" hariç)
- Pili CR2032
- Paslanmaz çelikten imal edilmiştir

**DİJİTAL DERİNLİK KUMPASI (STANDART TİP)**

**1141-150A**

**3**
**Veri arayüzü ile**

Kod	Ölçüm aralığı	Hassasiyet	Doğruluk	L	a	b	d	Veri çıkış kablosu (opsiyonel)
1141-150A	0-150mm/0-6"	0,01mm/0,0005"	±0,03mm	230mm	6mm	14,5mm	100mm	7315-21, 7302-21
1141-200A	0-200mm/0-8"	0,01mm/0,0005"	±0,03mm	280mm	6mm	14,5mm	100mm	7315-21, 7302-21
1141-300A	0-300mm/0-12"	0,01mm/0,0005"	±0,03mm	380mm	6mm	14,5mm	150mm	7315-21, 7302-21
1141-500A	0-500mm/0-20"	0,01mm/0,0005"	±0,05mm	585mm	7mm	15mm	150mm	7315-21, 7302-21
1141-5001A	0-500mm/0-20"	0,01mm/0,0005"	±0,05mm	585mm	7mm	15mm	200mm	7315-21, 7302-21
1141-1000A	0-1000mm/0-40"	0,01mm/0,0005"	±0,07mm	1188mm	7mm	18mm	150mm	7315-22, 7302-22
1141-10001A	0-1000mm/0-40"	0,01mm/0,0005"	±0,07mm	1188mm	7mm	18mm	200mm	7315-22, 7302-22
1141-10002A	0-1000mm/0-40"	0,01mm/0,0005"	±0,07mm	1188mm	7mm	18mm	250mm	7315-22, 7302-22
1141-10003A	0-1000mm/0-40"	0,01mm/0,0005"	±0,07mm	1188mm	7mm	18mm	300mm	7315-22, 7302-22
1141-1500A	0-1500mm/0-60"	0,01mm/0,0005"	±0,11mm	1695mm	7mm	18mm	200mm	7315-22, 7302-22


**Dahili kablosuz**

Kod	Ölçüm aralığı	Hassasiyet	Doğruluk	L	a	b	d
1141-150AWL	0-150mm/0-6"	0,01mm/0,0005"	±0,03mm	230mm	6mm	14,5mm	100mm
1141-200AWL	0-200mm/0-8"	0,01mm/0,0005"	±0,03mm	280mm	6mm	14,5mm	100mm
1141-300AWL	0-300mm/0-12"	0,01mm/0,0005"	±0,03mm	380mm	6mm	14,5mm	150mm
1141-500AWL	0-500mm/0-20"	0,01mm/0,0005"	±0,05mm	585mm	7mm	15mm	150mm
1141-5001AWL	0-500mm/0-20"	0,01mm/0,0005"	±0,05mm	585mm	7mm	15mm	200mm

**BİLGİ ÇIKIŞI**

- Hassasiyet: 0,01mm/0,0005"
- Tuşlar: aç/kapa, sıfırla, mm/inç
- Otomatik kapatma, dijital göstergenin hareket ettirilmesi ile açılır
- CR2032 Lityum Pili
- Paslanmaz çelikten yapılmıştır

**DİJİTAL KANCALI DERİNLİK KUMPASI**

**1142-150A**

**Veri arayüzü ile**

Kod	Ölçüm aralığı	Doğruluk	L	d	a	b	c	Veri çıkış kablosu (opsiyonel)
1142-150A	0-150mm/0-6"	±0,03mm	230mm	100mm	5mm	2mm	14,5mm	7315-21, 7302-21
1142-200A	0-200mm/0-8"	±0,03mm	280mm	100mm	5mm	2mm	14,5mm	7315-21, 7302-21
1142-300A	0-300mm/0-12"	±0,04mm	380mm	150mm	5mm	2mm	14,5mm	7315-21, 7302-21
1142-500A	0-500mm/0-20"	±0,05mm	585mm	150mm	8mm	3mm	15mm	7315-21, 7302-21
1142-5001A	0-500mm/0-20"	±0,05mm	585mm	200mm	8mm	3mm	15mm	7315-21, 7302-21
1142-1000A	0-1000mm/0-40"	±0,07mm	1188mm	150mm	10mm	4mm	18mm	7315-22, 7302-22
1142-10001A	0-1000mm/0-40"	±0,07mm	1188mm	200mm	10mm	4mm	18mm	7315-22, 7302-22
1142-10002A	0-1000mm/0-40"	±0,07mm	1188mm	250mm	10mm	4mm	18mm	7315-22, 7302-22

**Dahili kablosuz**

Kod	Ölçüm aralığı	Doğruluk	L	d	a	b	c
1142-150AWL	0-150mm/0-6"	±0,03mm	230mm	100mm	5mm	2mm	14,5mm
1142-200AWL	0-200mm/0-8"	±0,03mm	280mm	100mm	5mm	2mm	14,5mm
1142-300AWL	0-300mm/0-12"	±0,04mm	380mm	150mm	5mm	2mm	14,5mm
1142-500AWL	0-500mm/0-20"	±0,05mm	585mm	150mm	8mm	3mm	15mm
1142-5001AWL	0-500mm/0-20"	±0,05mm	585mm	200mm	8mm	3mm	15mm

